

1. 功能特点

本产品是一款高性能LED筒灯，使用配套遥控器实现无线遥控，控制灯的开关和调节光亮，色温。无需额外的布线安装，简单方便。安装及使用方便，安全稳定。实现了灯具智能化照明，适合不同场景需求，而无需其它改动。

采用2.4G高频无线遥控控制，具有功耗低，传输距离远，抗干扰能力强，空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观，功能实用简单。且拥有小夜灯和灯光记忆功能（即关机或断电后重新开启时，灯具会自动保留关机前的灯光状态）。

可直接替代传统灯具，广泛适用于起居室，厨房，客厅、酒店、会所、会议室等多种场所。

2. 遥控器按键对应关系



3. 基本功能操作

3.1. 对码和分组：遥控器需要与LED灯进行对码操作后才能使用，方法如下：

将LED灯按装好，确认电源连接正常完成后，选定需要分组控制的灯，切断电源10秒钟后重新接通电源，在接通电源的瞬间（3秒钟内）点击相应组开键，灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。

注：每个灯只能同一遥控器上的一组匹配，一个遥控器可以匹配无数个灯，但一个灯最多只能同时接受4个遥控器同时匹配

3.2.清码与重新分组：如果房间布局改变，或者使用喜好变化，可能需要更改以前的分组，重新分组前需将遥控灯的地址码清除，方法如下：

选定需要清码的灯，切断电源10秒钟后重新接通电源，在接通电源的瞬间（3秒钟内）点击"全开"键

 或相应组开键     5次， 该灯将"快闪六下"确认清码成功。

清码成功后重新分组的操作过程和第1条"对码和分组"的操作过程完全一致

3.3.小夜灯功能：长按"全关"键，所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键，可以将分到该组的灯同时调至小夜灯模式 .小夜灯亮度为最高亮度的2%。